

LUPUSEC - AUSSENSIRENE V2

Art. 12033 EAN: 4260195432925

- Drahtlose Außensirene alarmiert mit 110dB
- IP56 Gehäuse: wetterfest und staubgeschützt
- Alternativ per Netzteil betreibbar
- Lautstärke und Blitzlicht einstellbar über die Zentrale (Nur mit der XT2 konfigurierbar)
- 2 Wege Kommunikation
- ca. 2 Jahre Batterielaufzeit
- Batteriestatusanzeige in der Zentrale



Die neue drahtlose Außensirene V2

Die drahtlose LUPUSEC-XT Außensirene V2 sollte bei keiner Alarmanlage fehlen! Diese kann nun wahlweise auch per 9V Netzteil betrieben werden. Sehr auffällig und weithin sicht- und hörbar wird durch sie ihr Eigentum im Notfall verteidigt. Die 110dB laute Sirene sorgt für Aufmerksamkeit in der Nachbarschaft. Das ausgefeilte hochwertige vor äußeren wiedereinflüssen geschützte Gehäuse vereinigt die notwendige Auffälligkeit mit modernem sachlichen Design. Die neue Außensirene V2 passt optimal zu verschiedensten Haustypen von Alt bis Neu. Auch dieses Zubehörteil ist batteriebetrieben und wird per Funk an die Alarmanlage angebunden. Daher kann sie an jeder Wand oder Decke einfach befestigt werden. Kabel zur Signalübertragung oder eine Stromversorgung per Netzteil ist NICHT notwendig - alternativ aber möglich. Einfach die Sirene über die Zentrale mit dem Alarmsystem verbinden und einrichten.

Einfache Einstellungsmöglichkeit über den Webserver:

Die neue Außensirene V2 kann einfach über den Webserver der SmartHome Alarmanlage konfiguriert werden. Im Menü Sensoren -> Geräte können Sie unter „Sireneneinstellungen“ den Sabotagealarm, die Bestätigungstöne und die Signaltöne während der Verzögerungszeit deaktivieren. Unsere XT2 bietet Ihnen noch den zusätzlichen Menüpunkt „Erweiterte Einstellungen“. In diesem lässt sich z.B. die Lautstärke und das Blitzlicht der Sirene in unterschiedlichen Zuständen des Alarmsystems einstellen.

Türklingel:	An
Einbruch in Home arm auslösen:	An
Einbruch in away arm auslösen:	An
Sirenenstroboskop:	An
Bestätigungs-Blitz:	An
Verlassen-Blitz:	An
Betreten-Blitz:	An
Blitz auslösen:	An



Umfangreich erweiterbar - das LUPUSEC Produktuniversum:

Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperrlemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks mit Ihrer SmartHome-Alarmanlage verbunden werden und über die Zentrale automatisiert angesteuert werden.

TECHNISCHE DATEN:

Maße	205 x 83.5 x 316.8mm (LxBxH)
Gewicht	1,34 kg (inkl. Batterien)
Schalldruck	110 dB @ 1 m
Beleuchtung	Ja, rot
Sabotageüberwachung	Ja, Öffnungskontakt
Sabotageanzeige des Sensors in der Zentrale	Ja
Statusanzeige	Ja
Statusüberwachung und Anzeige durch die Zentrale	Ja
Funkfrequenz	868,6625 MHz
Funkleistung	max. 10mW
Sendereichweite	Ca. 30 bis 100 Meter (je nach den örtlichen Begebenheiten)
Modulation	FM
Befestigungsmöglichkeiten	Verschrauben
Spannungsversorgung	4 x 1.5V D Alkaline
Batterie Lebensdauer im Schnitt	ca. 3 Jahre (abhängig von der Konfiguration und Nutzung)
Montageort	Wand, Decke
Richtlinienkonform	CE, FCC, RoHs
Schutzklasse	IP56
Arbeitstemperaturen	-10° bis 45°C
Optionales Netzteil	9V 1A DC

LIEFERUMFANG:

Drahtlose Außensirene V2	4 x 1.5V D Alkaline Batterie
Schrauben und Dübel	Handbuch

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

