

# Rauchwarnmelder mit Q-Label

Artikel-Nr.: 142685A0



## Produkteigenschaften

- Optischer Streulicht-Rauchwarnmelder mit Q-Label. Zertifiziert nach EN 14604 und vfdb 14-01 durch das KRIWAN Testzentrum
- Testsieger bei Stiftung Warentest: Homematic IP Rauchwarnmelder belegt ersten Platz in der Kategorie „Smart-Home-Rauchmelder“ und überzeugt durch zuverlässige Warnung und datensparsame App
- Frühzeitige Erkennung von gefährlichen Rauchentwicklungen und Alarmierung über die laute Sirene
- Wartungsfrei durch eine eingebaute Batterie mit 10 Jahren Batterielebensdauer
- LED-Notbeleuchtung zum Ausleuchten des Fluchtwegs
- Zusätzlich auch als Sirene, z. B. für einen Einbruchsalarm, in der Homematic IP Sicherheitslösung nutzbar
- Metallnetz um die Rauchkammer verhindert Fehlalarme durch Insekten
- Großer, leicht bedienbarer Taster für Funktionstest und Stummschaltfunktion
- Selbsttest- und Batterieüberwachungsfunktion
- Vernetzung von bis zu 40 Rauchwarnmeldern desselben Typs über den Access Point möglich
- Alle Homematic IP Rauchwarnmelder einer Installation werden nach dem Anlernen automatisch verknüpft
- Funk-Rauchwarnmelder mit Homematic IP Protokoll und AES-128 Security
- Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:
  - Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
  - Zentrale CCU2/CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI
  - Partnerlösungen von Drittanbietern

## Technische Daten

Versorgungsspannung	2x 3 V Lithium Batterien (fest verbaut)
Batterielebensdauer	10 Jahre (typ.)
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	5 bis 30 °C
Abmessungen (Ø x H)	110 x 45 mm
Gewicht	148 g (inkl. Batterien)
Funk-Frequenzband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	200 m



## Logistische Daten

Artikelnummer	142685A0
EAN-Code	4047976426850
Kurzbezeichnung	HMIP-SWSD
Verpackungseinheit	32
Maße Verpackung	184 x 140 x 73 mm
Gewicht inkl. Verpackung	310,6 g

## Lieferumfang

Homematic IP Rauchwarnmelder (inkl. Batterien)

Deckenhalter

Schrauben 3,0 x 30 mm (2x) und Dübel 5 mm (2x)

Bedienungsanleitung